lairial

NOTICE MODULE D'ÉCLAIRAGE : BulM XL (réf LAM200-XL)
A lire attentivement avant utilisation et à conserver

IMPORTANT

. Seuls les modules de marque LAIRIAL doivent être utilisés
. Avant utilisation : si l'extrémité du bijou de lampe (ressort) est enfoncée, l'étirer doucement pour le remettre en forme
. Avant de connecter / déconnecter BulM XL, débranchez le module de connexion de la prise de courant ou couper le courant sur le tableau électrique
. Seules les ampoules à culot E27 et de puissance 100 W max. doivent être utilisées
. Ne laissez pas BulM à proximité d'une flamme
. Si le cable est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par LAIRIAL.
. Pour porter BulM XL, tenez-le par les découpes situées à l'intérieur du disque ou par le câble

CONNEXION /DECONNEXION

ATTENTION : Avant de connecter BulM XL, débranchez le module de connexion de la prise de courant ou coupez le courant sur le tableau électrique
BulM XL est livré avec un verrou pour renforcer la tenue de la connectique en usage suspension (voir instructions + bas)

A-CONNECTEZ

1-Préparez BulM et le module de connexion

2-Clipsez les 2 connecteurs jusqu'à entendre un « clic ». Vérifiez que le verrou est bien clipsé sur les 2 connecteurs en tirant

3-Rapprochez les 2 ressorts

4-Insérez le ressort du module de connexion dans celui de BulM (boursuflure à l'extrémité)

5-Maintenez le ressort de BulM avec la main et tourner l'autre partie du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez légèrement pour vérifier la tenue



B-DECONNECTEZ

1-Maintenez le ressort de BulM avec la main et dévissez l'autre partie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne tirez pas sur les ressorts
2-Avec un tournevis largeur 2.5 mm, soulevez délicatement une extrémité du verrou et poussez-le hors du connecteur. ATTENTION : Tenez bien BulM pour éviter qu'il ne tombe.

IMPORTANT : le ressort n'a qu'une fonction esthétique, c'est le bijou de lampe. Ne tirez pas sur les spires, ça le déformerait et nuirait à l'esthétique
IMPORTANT : le verrou peut se déformer après avoir été déclipsé plusieurs fois. Il n'assurera alors plus son rôle, vous le constaterez lors du clipsage. Dans ce cas, contactez LAIRIAL contact@lairial.eu en précisant votre adresse postale, nous vous en enverrons un nouveau gracieusement.

FONCTIONNEMENT VERROU CONNECTEUR

Il se positionne entre les connecteurs des modules d'éclairage (BulM) et de connexion (réf LAA)

Attention au sens « dessus / dessous » du verrou

dessus (plat)

dessous (ergot au milieu)

emplacement du verrou sur le connecteur

Verrouillage entre 2 connecteurs

1 Pose du verrou sur le 1er connecteur (ergot central dessous). Insérer le verrou sur le connecteur – pousser jusqu'au « clic »



2 Pose du verrou sur le 2nd connecteur. Insérer le verrou sur le connecteur – pousser jusqu'au « clic »

Déverrouillage : Avec un tournevis plat 2.5 mm, soulevez délicatement l'extrémité du verrou et poussez-le hors du connecteur.

INSTALLER / CHANGER L'AMPOULE

IMPORTANT : Seules les ampoules à culot E27, de puissance 100 W maxi doivent être utilisées. Ne touchez pas le verre à main nue

1-Débranchez le module de connexion de la prise de courant ou coupez le courant sur le tableau électrique
2- Déconnectez BulM XL (voir + haut, connexion / déconnexion & verrou) et posez-le à l'horizontale
3-Dégagez plusieurs lamelles du disque pour avoir accès à l'ampoule à l'intérieur
4-Laissez refroidir la lampe
5-Maintenez la douille avec une main, et avec l'autre main vissez / dévissez l'ampoule
6-Remettez les lamelles dans les encoches du disque en les positionnant à la perpendiculaire du disque
7- Reconnectez BulM XL et rebranchez le courant

lairial

UTILISATION EN SUSPENSION avec les modules de connexion ref LAA110 / 200 / 201 / 210 / 211 / 300

Selon le module de connexion, la suspension est simple ou en composition et le branchement se fait au plafond ou via une prise.

UTILISATION AVEC LE MODULE DE CONNEXION ref LAA100

BulM XL ne peut pas s'utiliser comme lampe à poser ou lampe de sol.

NETTOYAGE

La forme de BulM XL empêche la poussière de se déposer. Si toutefois, vous souhaitez le nettoyer :

1-Débranchez le module de connexion de la prise de courant ou couper le courant sur le tableau électrique

2-Déconnectez BulM XL et posez-le sur le côté

3-Dégagez la 1ère lamelle du disque, tenez-la avec une main et enlevez délicatement la poussière avec un chiffon doux (PAS D'EAU, PAS DE PRODUIT CHIMIQUE, NI DETERGENT). Remettez la lamelle dans l'encoche du disque en la positionnant à la perpendiculaire du disque

4-Recommencez avec les autres lamelles

5- Reconnectez BulM XL au module de connexion et rebranchez-le courant

REMARQUES & CONSEILS

. De petites entailles et **fissures** peuvent apparaitre. Ces évolutions, qui ne remettent pas en cause la structure de l'objet, montrent que le bois est un matériau vivant et que votre luminaire est unique

. Des différences de couleur et de veinage peuvent apparaitre car le bois est un matériau vivant et donc unique

LAIRIAL a choisi de laisser le bois naturel à l'extérieur, sans traitement.

. Sa couleur va évoluer légèrement au fil du temps et renforcer son caractère vivant

. Nous recommandons de **n'appliquer ni peinture, ni vernis** qui risqueraient de rigidifier le bois qui ne pourrait alors plus se mettre en torsion