


## MODULE DE CÂBLAGE : SUSPENSION avec fiche DCL (réf LAA211) A lire attentivement avant utilisation et à conserver

### IMPORTANT

- . Seuls les modules de marque LairialL doivent être utilisés
- . Avant utilisation : lisser le câble délicatement entre les doigts pour enlever les pliures éventuelles et, si l'extrémité du ressort est enfoncée, l'étirer doucement pour la remettre en forme
- . Le plafond, autour de l'arrivée électrique, doit être plan et ne pas présenter de points de faiblesse
- . L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié
- . Couper le courant de l'arrivée sur le tableau électrique avant l'installation
- . Si ce câble ou celui du module d'éclairage (ref LAM) est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par LairialL.

### Matériel nécessaire : tournevis

Pavillon : visser pour maintenir le câble




### INSTRUCTIONS DE MONTAGE



**1-** Couper le courant sur le tableau électrique

**2-** Si nécessaire, installer le crochet (non fourni) dans le boîtier



**3-** Positionner la pièce plastique sur le câble à la bonne distance et l'accrocher au crochet

**4-** Insérer la fiche dans le boîtier du plafond

**5-** Positionner le pavillon au plafond en le faisant coulisser doucement le long du câble. Vérifier que le câble reste suspendu au crochet

**6-** En maintenant le pavillon au plafond, serrer la vis à l'intérieur pour bloquer le câble

**7-** Connecter les modules

### CONNEXION /DECONNEXION DU MODULE

ATTENTION : Avant de connecter les modules, couper le courant sur le tableau électrique

#### A-CONNECTER



**1-** Préparer les modules (éclairage et câblage)



**2-** Insérer le connecteur mâle dans le connecteur femelle jusqu'à entendre un « clic »



**3-** Rapprocher les 2 ressorts



**4-** Insérer le ressort du module de câblage dans le ressort du module d'éclairage (boursuflure à l'extrémité)



**5-** Maintenir le ressort du module d'éclairage avec la main et tourner l'autre partie du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirer légèrement pour vérifier la tenue

#### B-DECONNECTER

**1-** Maintenir le ressort du module d'éclairage avec la main et dévisser, le ressort du module de câblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Important : ne pas désolidariser les ressorts en tirant

**2-** Déconnecter en tirant légèrement

IMPORTANT : le ressort n'a qu'une fonction esthétique. Ne pas tirer sur les spires, ça le déformerait et nuirait à l'esthétique de l'objet

### NETTOYAGE

- 1- Couper le courant sur le tableau électrique. Si nécessaire, déconnecter les modules
- 2- Aspirer la poussière avec la petite brosse de l'aspirateur
- 3-Reconnecter les modules et remettre le courant