

MODULE DE CÂBLAGE : SUSPENSION avec fiche DCL - PAVILLON en chêne tourné (ref LAA211) A lire attentivement avant utilisation et à conserver

IMPORTANT

- . Seuls les modules de marque LairialL doivent être utilisés
- . Avant utilisation : lisser le câble délicatement entre les doigts pour enlever les pliures éventuelles et, si l'extrémité du ressort est enfoncée, l'étirer doucement pour la remettre en forme
- . Le plafond, autour de l'arrivée électrique, doit être plan et ne pas présenter de points de faiblesse
- . L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié
- . Couper le courant de l'arrivée sur le tableau électrique avant l'installation
- . Si ce câble ou celui du module d'éclairage (ref LAM) est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par LairialL.

Matériel nécessaire : pince à dénuder - clé Allen (hexagonale) 4




clé Allen / Serre-câble

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1- Couper le courant sur le tableau électrique

2- Si nécessaire, installer le crochet (non fourni) dans le boîtier



3- Positionner la pièce plastique sur le câble à la bonne distance et l'accrocher au crochet

4- Insérer la fiche dans le boîtier du plafond

5- Positionner le pavillon en bois au plafond en le faisant coulisser doucement le long du câble. Vérifier que le câble reste suspendu au crochet



6- positionner le serre-câble juste sous le pavillon. En le maintenant, visser (clé Allen) pour le fixer

7- Connecter les modules

CONNEXION / DECONNEXION DU MODULE

ATTENTION : Avant de connecter les modules, couper le courant sur le tableau électrique

A-CONNECTER



1- Préparer les modules (éclairage et câblage)



2- Insérer le connecteur mâle dans le connecteur femelle jusqu'à entendre un « clic »



3- Rapprocher les 2 ressorts



4- Insérer le ressort du module de câblage dans le ressort du module d'éclairage (boursuflure à l'extrémité)



5- Maintenir le ressort du module d'éclairage avec la main et tourner l'autre partie du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirer légèrement pour vérifier la tenue

B-DECONNECTER

1- Maintenir le ressort du module d'éclairage avec la main et dévisser, le ressort du module de câblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Important : ne pas désolidariser les ressorts en tirant

2- Déconnecter en tirant légèrement

IMPORTANT : le ressort n'a qu'une fonction esthétique. Ne pas tirer sur les spires, ça le déformerait et nuirait à l'esthétique de l'objet

NETTOYAGE

- 1- Couper le courant sur le tableau électrique. Si nécessaire, déconnecter les modules
- 2- Aspirer la poussière avec la petite brosse de l'aspirateur
- 3-Reconnecter les modules et remettre le courant