

NOTICE MODULE D'ÉCLAIRAGE : VOLUPTÉ XL (réf LAM100-XL) A lire attentivement avant utilisation et à conserver

IMPORTANT

- Seuls les modules Lairial doivent être utilisés. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par Lairial.
- Avant utilisation : si l'extrémité du bijou de lampe (ressort) est enfoncée, étirez-la doucement pour la remettre en forme
- Seules les ampoules à culot E27, puissance max 100 W max. doivent être utilisées
- Ne laissez pas Volupté XL à proximité d'une flamme
- Pour porter Volupté, tenez-le par les découpes situées à l'intérieur du disque
- Après la sortie du carton, suspendez Volupté XL, il reprendra naturellement sa forme au bout de 1 h environ**



CONNEXION / DECONNEXION

- Avant de connecter Volupté XL, débranchez le module de câblage de la prise de courant ou coupez le courant sur le tableau électrique
- Volupté XL est livré avec un verrou pour renforcer la tenue de la connectique (voir + bas)



A-CONNECTEZ



1-Préparez les modules (éclairage et câblage)



2-Clipsez les 2 connecteurs jusqu'à entendre un « clic ». Vérifier que le verrou est bien clipsé sur les 2 connecteurs en tirant



3-Rapprochez les 2 ressorts



4- Insérez le ressort du module de câblage dans le ressort de Volupté XL (boursuflure à l'extrémité)



5-Maintenez le ressort de Volupté XL avec la main et tournez l'autre partie du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez légèrement pour vérifier la tenue

B-DECONNECTEZ




- Maintenez le ressort de Volupté XL avec la main et dévissez l'autre partie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Important : ne tirez pas sur les ressorts
- Déverrouillez : cf + bas. ATTENTION : bien tenir le module pour éviter qu'il ne tombe.

IMPORTANT : le ressort n'a qu'une fonction esthétique, c'est le bijou de lampe. Ne tirez pas sur les spires, ça le déformerait et nuirait à l'esthétique

FONCTIONNEMENT VERROU CONNECTEUR

Il se positionne entre le connecteur de Volupté XL et le connecteur du module de câblage (ref LAA)

Attention au sens « dessus / dessous » du verrou



dessus
(plat)



dessous
(ergot au milieu)



emplacement du verrou sur le connecteur

Verrouillage entre 2 connecteurs



1 - Pose du verrou sur le 1^{er} connecteur (ergot central dessous). Insérez le verrou sur le connecteur – pousser jusqu'au « clic »



2- Pose du verrou sur le 2nd connecteur. Insérez le verrou sur le connecteur – pousser jusqu'au « clic »

Déverrouiller : avec un tournevis plat 2.5 mm, soulevez délicatement l'extrémité du verrou et tirez le connecteur pour le déclipser.

IMPORTANT : le verrou peut se déformer après avoir été déclipser plusieurs fois. Il n'assurera alors plus son rôle, vous le constaterez lors du clipsage. Dans ce cas, contactez Lairial contact@lairial.eu en précisant votre adresse postale, nous vous en enverrons un nouveau gracieusement.

INSTALLER / CHANGER L'AMPOULE

IMPORTANT : Seules les ampoules à culot E27, de puissance 100 W maxi doivent être utilisées. Ne touchez pas le verre à main nue

- Débranchez le module de câblage de la prise de courant ou coupez le courant sur le tableau électrique
- Laissez refroidir la lampe
- Maintenez la douille avec une main, et avec l'autre main vissez / dévissez l'ampoule.

Nota : vous pouvez déconnecter Volupté du module de câblage (voir connecter / déconnecter et verrou) pour changer l'ampoule plus confortablement

UTILISATION EN SUSPENSION avec les modules de câblage ref LAA110 / 210 / 211 / 300

Selon le module de câblage, la suspension est simple ou en composition et le branchement se fait au plafond ou via une prise. Pour un éclairage général, pour mettre en valeur façon spot ...

UTILISATION EN LAMPE A POSER : Volupté XL ne peut pas s'utiliser comme une lampe à poser ou lampe de sol.

NETTOYAGE

La forme de Volupté XL empêche la poussière de se déposer. Si toutefois, vous souhaitez le nettoyer :

- Débranchez le module de câblage de la prise de courant ou coupez le courant sur le tableau électrique (suspension)
- Déconnectez Volupté XL du module de câblage et posez-le
- Dégagez la 1^{ère} lamelle du disque, tenez-la avec une main et enlevez délicatement la poussière avec un chiffon doux (PAS D'EAU, PAS DE PRODUIT CHIMIQUE, NI DETERGENT). Remettez la lamelle dans l'encoche du disque en la positionnant à la perpendiculaire du disque
- Recommencez avec les autres lamelles
- Reconnectez Volupté XL et rebranchez.

REMARQUES & CONSEILS

- De petites entailles et fissures peuvent apparaître. Ces évolutions, qui ne remettent pas en cause la structure de l'objet, montrent que le bois est un matériau vivant et que votre luminaire est unique
- Des différences de couleur et de veinage peuvent apparaître car le bois est un matériau vivant, donc unique
- Lairial a choisi de laisser le bois naturel à l'extérieur, sans traitement.
- Sa couleur va évoluer légèrement au fil du temps et renforcer son caractère vivant
- Nous recommandons de **n'appliquer ni peinture, ni vernis** qui risqueraient de rigidifier le bois